

ABUS Security Center

Zusatz-Schwenk/Neige-Kamera für ABUS EasyLook BasicSets

Artikelnummer: PPDF17620 | EAN: 4003318943980



Produktvorteile

- Erweiterung für ABUS EasyLook BasicSets; Zusatz-Schwenk/Neige-Kamera mit hoher Funk-Reichweite, Personenerkennung, Gegensprechfunktion, Nachtsicht, Privatzenenmaskierung und vielem mehr
- Insgesamt lassen sich 4 Sicherheitskameras (mit/ohne Schwenk/Neige-Funktion) mit dem Monitor eines ABUS EasyLook BasicSets verbinden
- Sehr einfach in der Handhabung, auch bei nachträglicher Inbetriebnahme; Zusatz-Kamera mit Strom versorgen, am Set-Monitor hinzufügen, schon ist das erste Livebild zu sehen
- Überwachungskamera per Monitor ganz nach Wunsch einstellen: Standard-Bewegungserkennung oder ausschließlich Personenerkennung, Audio/Ton für Aufnahmen deaktivieren, Bildbereiche mit/ohne Erkennung, Zeitpläne, Privatzenen etc.
- Klare Nachtsicht in Schwarz-Weiß (per Infrarot-LED) bis zu 15 Meter, 3-Megapixel-Kamera-Auflösung, Zoom-Funktion, 82-Grad-Blickwinkel, Kamera-Schutzart IP66 (wetterfest; Schutz gegen starkes Strahlwasser, staubdicht)
- Sofortiges und automatisches Umschalten des EasyLook BasicSet-Monitors auf Alarm- und Aufnahme-Modus (Sirenenton am Monitor ganz nach Bedarf ein-/abstellbar)
- Keine weiteren Kosten (kein Abo, keine Cloud)

Bis zu vier Kameras pro Monitor

Ergänze dein ABUS EasyLook BasicSet auf bis zu 4 Kameras. Die Inbetriebnahme einer Zusatz-Schwenk/Neige-Kamera ist ähnlich einfach wie beim Basis-Set und mit wenigen Handgriffen erledigt.

Genauso wie die Kamera des Basis-Sets liefert eine Zusatz-Kamera Tag & Nacht zuverlässig Videobilder. Die Sicherheitskamera leistet ihren Dienst ohne Internet/WLAN, ohne App und ohne Smartphone – sie benötigt lediglich Strom. Die Videodaten und Einstellungen werden zwischen der Überwachungskamera und dem Monitor des Basis-Sets sicher verschlüsselt und schnell per Funk übertragen.

Die Inbetriebnahme der Zusatz-Kamera ist ähnlich simpel wie beim Basis-Set. Insgesamt lassen sich bis zu 4 Kameras mit einem Monitor problemlos betreiben; bei Bedarf zeigt der Bildschirm alle Livebilder der Kameras

gleichzeitig an – mit einfacher Fingergeste lässt sich schnell zwischen der sogenannten Quad-View und einzelnen Kamerabildern wechseln.

So hast du immer Blick, was in deinem Laden oder rund um dein Zuhause passiert, ob am Eingang, vor der Garage, auf der Terrasse oder im Garten.

Technische Daten - Zusatz-Schwenk/Neige-Kamera für ABUS EasyLook BasicSets

Abmessungen (mm)	210 x 120 x 160
Artikelprogramm	Comfort
Auflösungsmodi	2304 x 1296 (3MP)
Basis Ereignis	Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Brennweite (mm)	4,1
Einsatzbereiche	Außenbereich
Farbe	schwarz
Frequenzbereich (GHz)	2,403 - 2,478
Funkreichweite (m)	(Je nach Installation) 20 - 50
Funktionen	Nachtsicht, Personen-Erkennung, Zoom, Gegensprechen (2-way Audio)
Gehäusematerial	Kunststoff
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu) (m)	15
Kanalbreite (MHz)	20
Kompatibel zu	PPDF17000; PPDF17100
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme (W)	3,75
Lieferumfang 01 Beschreibung	Zusatz-Schwenk/Neige-Kamera für ABUS EasyLook BasicSets
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 12V DC / 1A
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Quick Guide
Lieferumfang 06 Menge	1

Lieferumfang 07 Beschreibung	Sicherheitsinformationen
Lieferumfang 07 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	2304 x 1296 @15fps
Max. Betriebstemperatur (°C)	50
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	90
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur (°C)	-10
Min. Luftfeuchtigkeit	30
Mindestbeleuchtung (Farbe) (lx)	1
Mindestbeleuchtung (IR) (lx)	0,1
Mit App steuerbar	Nein
Nettogewicht (kg)	0,687
Optische Wellenlänge (nm)	940
Privatzonen	4
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	270° / 90°
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-88 dBm
Spannungsversorgung DC (V)	12
Standort	Außenbereich
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,0 mm
Stromversorgung	Netzteil
System	Stand-Alone
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Funk
Verschlüsselung	WPA2
Video Bitrate	2Mbps
Videokomprimierung	H.264+
Weißabgleich	Auto