

## ABUS Security Center

# Smartvest Funk-Öffnungsmelder

Artikelnummer: FUMK35000A | EAN: 4003318388309



### Produktvorteile

- Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Türen und Fenstern
- Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten und Bohren, dank Batteriebetrieb
- Sabotageschutz durch Deckelkontakt
- Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch blaue LED
- Automatische Supervision: mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Batterielebensdauer bis zu 1 Jahr
- Klein, unauffällig, sicher

Der Smartvest Funk-Öffnungsmelder ermöglicht die Überwachung von Fenstern und Türen und kann dank Batteriebetrieb komfortabel ohne Bohren und Verdrahten montiert werden. Bei niedrigem Batteriestand, gibt der Smartvest Funk-Öffnungsmelder automatisch Rückmeldung an die Zentrale. Die kostenlose Smartvest App leitet den Vorgang zum Austausch der Batterien dann Schritt für Schritt an. In Kombination mit der Smartvest Funk-Steckdose können neben der Überwachung auch Smart-Functions initiiert werden (z.B.: Tür auf, Licht an). Aufgrund der Größe, ist der Smartvest Funk-Öffnungsmelder absolut unauffällig und fügt sich unaufdringlich in die Raumgestaltung ein.

## Technische Daten - Smartvest Funk-Öffnungsmelder

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Abmessungen (mm)                            | (B x L x H) 40 x 14 x 71        |
| Anzeige                                     | LED                             |
| Batterie - Batteriebetrieb                  | Ja                              |
| Batterie - Menge                            | 1                               |
| Batterie - Typ                              | CR2032 (3V)                     |
| Batterie - max. Batteriebensdauer (Jahr(e)) | 1                               |
| Bruttogewicht (kg)                          | 0,092                           |
| Einsatzbereiche                             | Innen                           |
| Farbe                                       | weiß                            |
| Funk-Modulation                             | FSK                             |
| Funkfrequenz (MHz)                          | 868                             |
| Funkreichweite (m)                          | (Je nach Installation) 30 - 100 |
| Gehäusematerial                             | Kunststoff                      |
| Kompatibel zu Secvest                       | Nein                            |
| Kompatibel zu Smartvest                     | Ja                              |
| Lieferumfang 01 Beschreibung                | Smartvest Funk-Öffnungsmelder   |
| Lieferumfang 01 Menge                       | 1                               |
| Lieferumfang 02 Beschreibung                | Batterie CR2032 (3V)            |
| Lieferumfang 02 Menge                       | 1                               |
| Lieferumfang 03 Beschreibung                | Kurzanleitung                   |
| Lieferumfang 03 Menge                       | 1                               |
| Lieferumfang 04 Beschreibung                | Montagematerial                 |
| Lieferumfang 04 Menge                       | 1                               |
| Max. Betriebstemperatur (°C)                | 40                              |
| Max. Luftfeuchtigkeit (%)                   | 80                              |
| Min. Luftfeuchtigkeit                       | 10                              |
| Nettogewicht (kg)                           | 0,03                            |
| Sabotageschutz                              | Ja                              |
| Sendeleistung                               | 4,5 dBm                         |
| Stromaufnahme (mA)                          | 15                              |
| Stromaufnahme Standby (mA)                  | 0,005                           |